



Not-Aus-Taste RRJUV

Rubrik: Not-Halt/Not-Aus-Taste
 Baureihe: RONTRON-R-JUWEL
 Einbauöffnung: Ø 22 mm
 Schutzart: IP66 / IP69K
 Form: rund
 Beleuchtung: Nein
 Zustimmungsfunktion: Nein
 Blockierschutzkragen: Nein
 Schaltstellungsanzeige: Ja
 beschriftbar: Nein
 Entriegelung: Rechts- und Linksdrehung
 Mechanische Lebensdauer: 15000
 Frontrahmen: gelb
 Pilzknopf: rot

Optionales Zubehör



AS-Interface-Slave (Safety at Work) 16 mm ASI_SAW16A



AS-Interface-Slave (Safety at Work) 16 mm ASI_SAW16E



Tastkontaktgeber AZ2N



Tastkontaktgeber BZO



Tastkontaktgeber BZOI



Tastkontaktgeber BZOIK



Tastkontaktgeber BZOK



Tastkontaktgeber BZOO



Tastkontaktgeber BZOOK



selbstüberwachender Not-Aus-Tastkontaktgeber* BZOS



Tastkontaktgeber für Not-Ausmit Störfall-Abschaltung BZOSK



LED-Leuchtring für Statusanzeige oder Illumination LR22K_24B



LED-Leuchtring für Statusanzeige oder Illumination LR22K_24G



LED-Leuchtring für Statusanzeige oder Illumination LR22K_24R



geteilter LED-Leuchtring für Statusanzeige LR22K_24R_G



LED-Leuchtring für Statusanzeige oder Illumination LR22K_24W



LED-Leuchtring für Statusanzeige oder Illumination LR22K_24Y



Unterlegschild gelb NAS_22



Unterlegschild 4-sprachig bedruckt NAS_22_548



Tastkontaktgeber für Not-Aus-Tasten PTFOI



Tastkontaktgeber für Not-Aus-Tasten PTFOO



Tastkontaktgeber für Not-Aus-Tasten PTFPOI



Tastkontaktgeber für Not-Aus-Tasten PTFPOO



Tastkontaktgeber für Not-Aus-Tasten PTPOI



Tastkontaktgeber für Not-Aus-Tasten PTPOO